

Alimentado por Bateria Deslizante Li-ion da Nova Plataforma de 12Vmax Makita



Aspirador a Bateria
CL106FD
CL107FD*



CL106FD



Tipo cápsula



Interruptor gatilho



Leve
1,0kg

com a bateria BL1021B
sem Bocal e Tubo



CL107FD*



Tipo saco de papel



Interruptor de um toque



Alta potência
32W
Modo máx.

Acessórios

	Bocal plano Para tapete/ carpete	Escova	Mangueira flexível	Escova redonda
Cor				
Branco	Cód. 198525-7	Cód. 198872-6	Cód. 198867-9	Cód. 198877-6
Azul	Cód. 198523-1	Cód. 198534-6	Cód. 198541-9	Cód. 198549-3

Apenas CL106FD

Filtro	Pré-filtro
Cód. 443060-3	Cód. 451208-3

Apenas CL107FD*

Saco para pó	Pré-filtro de papel Jogo de 5pçs.
Cód. 166084-9	Cód. 194566-1

Baterias Li-ion, Referência de Tempo de Carga e Uso Contínuo (aprox.)

	BL1016 12Vmax 1.5Ah	*BL1021B 12Vmax 2.0Ah	*BL1041B 12Vmax 4.0Ah
Uso contínuo com uma carga completa de bateria			
CL106FD	16min	21min	42min
CL107FD* Máx. / Alto / Normal	10 / 12 / 25min	13 / 15 / 33min	20 / 24 / 50min



Aspirador a Bateria

CL106FD / CL107FD*



	CL106FD	CL107FD*
Capacidade	600 mL	Saco para Pó: 500 mL Saco de Papel: 330 mL
Uso Contínuo (min.)	Com a BL1041B: 42	Com a BL1041B: Máx./ Alto/ Normal: 20/ 24/ 50
Máx. Fluxo de Ar	1,3 m³/min	1,4 m³/min
Máx. Sucção Selada (coluna de água)	3,1 kPa (316 mmH ₂ O)	5,0kPa (510 mmH ₂ O)
Potência de Sucção	19 W	Máx./ Alto/ Normal: 32/ 20/ 5W
Dimensões (C x L x A)	958x100x150mm (37-3/4"x3-15/16"x5-7/8")	960x112x150mm (37-3/4"x4-3/8"x5-7/8")
Peso	Com a BL1021B: 1,0 kg (2.2lbs.) Com a BL1041B: 1,1 kg (2.5 lbs.)	Com a BL1021B: 1,1 kg (2.5 lbs.) Com a BL1041B: 1,3 kg (2.9 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Bocal Plano, Tubo, Filtro, Pré-filtro, Bateria, Carregador

*Modelo atualmente não comercializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

peso conforme Procedimento EPTA-01/Ver.2.1
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Leve, mas com sucção potente



Sucção potente

Design leve

Carga rápida

Luz LED

ilumina a área de trabalho.




com lâmpada de aviso para carga da bateria (apenas CL107D)



Bocal T para excelente manuseio

Junta giratória mantém a cabeça do bocal sempre o mais próximo possível do piso, inclusive ao limpar locais apertados como embaixo de sofás.



CL106FD

CL107FD*

Sucção potente

19 w

Máx. Alta Normal
32 / 20 / 5 w

*Peso

*com a BL1021B

1,0 kg

1,1 kg

22 minutos (aprox.)



Tipo cápsula

Sem necessidade de usar saco de papel. Trata-se de uma economia de custo para uso contínuo...

Interruptor gatilho

fácil de operar LIGAR/ DESLIGAR



CL106FD



*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

CXT




Aceita saco de papel descartável para pó assim como saco de tecido

A eliminação da poeira pode ser mais limpa e simples com o saco de papel para pó.

CL107FD*



Equipado com 3 velocidades



2: Modo alta velocidade
3: Modo velocidade máxima
1: Modo velocidade normal

Interruptor de um toque

*Modelo atualmente não comercializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

12V_{max}
LITHIUM-ION