



Chaleira a Bateria KT001G



40V^{Li-ION} max



Capacidade
da chaleira

0,8 l

Água quente em qualquer lugar e a qualquer hora





**Alimentada por
bateria Li-ion XGT
40Vmax**
Comporta até 2 baterias
XGT.



Fácil de transportar



A chaleira pode ser transportada facilmente no suporte pela alça.

Estrutura de camada dupla



A parte interna de aço inox e a parte externa de plástico* fornecem alta retenção de calor, mantendo a superfície da chaleira fria.

*Existe uma camada isolante de ar entre as camadas interna e externa.

Tampa removível



Filtro removível para limpar poeira, resíduos, etc.

Botão de trava antiderramamento



Para evitar respingos de água quente mesmo se a chaleira cair.

Escala de água de fácil leitura



A chaleira liga somente quando colocada no suporte



- Desligamento automático após ebulição
- Proteção contra ebulição a seco

Capacidade da
chaleira
0.8 l

Tempo para ferver
(aprox.)
8 min.

Capacidade de ebulição
com 2 baterias BL4040
(23°C)
(aprox.)
2.2 l

Botão liga



Mochila de baterias

PDC1200

Alimentada por baterias integradas de 36V-40Vmax



Conj. de adaptador (40Vmax)

Código: 191N62-4



Linha a Bateria

Lanterna LED ML002G



Rádio MR007G



Aquecedor e Refrigerador CW001G



Acessórios

Caneca

Código: KF00000020
Capacidade: 240 mL



Tempo de recarga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
*BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
*BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.

* Bateria recomendada

Chaleira a Bateria KT001G

Capacidade da chaleira	800 mL
Dimensões (C x L x A)	233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso	2,8 - 5,9 kg (6,2 - 13,0 lbs.)

Quantidade de água para preparar bebidas/ refeições		Tempo para ferver 0,8 l de água (aprox.)		
Café instantâneo	0,2 l	Temperatura da água	10°C	23°C
Caneca de sopa	0,15-0,23 l		40°C	
Macarrão instantâneo	0,3-0,5 l	Tempo para ferver	9 min.	8 min.
				6 min.

Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br